Замена элементов питания

Открутите головную часть фонаря. Вставьте элементы питания положительным контактом (+) по направлению к светодиоду. Закрутите фонарь и протестируйте.

Эксплуатация и уход

Не разбирайте головную часть фонаря – это нарушит герметизацию и повредит фонарь, а также будет потеряна гарантия на фонарь.

Рекомендуется использовать высококачественные элементы питания с высоким током разряда. Извлекайте батареи из фонаря во время хранения. Некачественные элементы питания могут дать течь и повредить фонарь.

Фонарь может быть случайно включен во время хранения, при транспортировке или во время ношения в кармане вследствие наличия тактической кнопки. Рекомендуется приоткручивать головную часть на несколько оборотов либо вынимать элементы питания.

При продолжительной работе в Максимальном режиме может активироваться защита от перегрева либо мерцание фонаря, следует понизить режим яркости для охлаждения фонаря и поддержания нормальной работы.

Своевременно замените резиновые кольца, если они повреждены. Регулярно смазывайте их, а также резьбовые части фонаря – это позволит предотвратить преждевременный износ деталей и обеспечит водонепроницаемость корпуса.

Время от времени очищайте контакты от грязи и окисла. Особенно когда есть нерегулярное мерцание света или когда фонарь не включается.

Возможные причины некорректной работы:

Причина А: Необходима замена батареек

Решение: Замените батарейки, соблюдая полярность, анодом (+) к головной части.

Причина Б: Резьба, контакты в головной части, торец корпуса или другие контакты загрязнены.

Решение: Бережно очистите контакты ватным тампоном, смоченным в растворе спирта.

Если описанные способы не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

Гарантия

Гарантийный срок обслуживания составляет 5 лет. Детали с производственным дефектом подлежат замене в течение 15 дней со дня покупки. Гарантия не распространяется при использовании фонаря не по прямому назначению. При необходимости ремонта спустя 5 лет со дня покупки, ремонт будет платным. Общая стоимость ремонта будет считаться в зависимости от стоимости замененных деталей.

Регистрация продукта

Вы можете зарегистрировать гарантийный талон на официальном сайте производителя Fenixlight Limited и дополнительно получить 6 месяцев гарантийного обслуживания. Регистрация также позволяет участвовать в лотереях при анкетировании покупателей.

Предостережение

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.

FENIXLIGHT LIMITED

www.LumenHouse.ru

Поддержка клиентов: **(495) 650-70-61**

Эл. адрес поддержки клиентов:

info@lumenhouse.ru

Эл. адрес технической поддержки:

service@lumenhouse.ru

Производитель

FENIXLIGHT LIMITED

Shenzhen 518133, China

FENIX

LD09

2015 Edition

Светодиод CREE XP-E2 (R3)
США, ANSI 220 люмен

Руководство по эксплуатации

Fenix Flashlight
Illuminate Your Adventure

Фонарь Fenix LD09 2015

Фонарь Fenix LD09 полностью совместим с литиевым аккумулятором типа 14500 Li-ion, при питании от которого максимальная яркость составляет 220 люмен. В фонаре 3 режима и SOS сигнал. Выбор режима осуществляется одной тактической кнопкой в хвосте фонаря, что подчеркивает удобство управления в компактном корпусе. Этот фонарь «на каждый день» сочетает высокую яркость и длительное время работы, являясь незаменимым помощником не только вам, но и вашей семье и друзьям.

Технические характеристики

- Светодиод CREE XP-E2 (R3), ресурс 50 000 часов (США)
- Элементы питания: 1 × 14500 аккумулятор Li-ion или 1 × AA (LR6) (Ni-MH,Alkaline,Lithium)
- Размеры: 94 мм (длина) × 19 мм (диаметр)
- Вес: 35 г (без элементов питания)
- Цифровая стабилизация тока – поддержание постоянной яркости
- Защита от неправильной установки батарей
- Защита от перегрева во избежание высоких температур на поверхности
- Управление одной тактической кнопкой
- Материал корпуса: авиационный алюминий
- Покрытие корпуса – анодирование III (высшей) степени жесткости
- Закаленное ультрачистое стекло с просветляющим напылением

Управление фонарём

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Прижмите кнопку, чтобы временно включить фонарь, полностью (до щелчка) нажмите на кнопку, чтобы ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ фонарь.

ANSI/FSC		Основные режимы			SOS
		Макс	Средний	Мин	
Яркость (люмен)	Батарея/Ni-MH	130	50	3	50
	14500	220			
Время работы	Батарея/Ni-MH	1 ч 45 м	8 ч 5 м	70 ч	/
	14500	1 ч*	5 ч 35 м	58 ч	/
Дистанция		120 метров (Макс)			
Интенсивность		3600 кд (Макс)			
Ударопрочность		1 метр			
Водонепроницаемость		IPX-8, погружение до 2 метров			
Угол освещения		70°			
Аксессуары		Ремешок на руку, чехол, клипса, уплотнительное кольцо			

Примечание: вышеуказанные параметры (протестированы в лаборатории с использованием 2-х Ni-MH аккумуляторов емкостью 2500 мАч и Li-ion аккумуляторов Fenix ARB-L4-800 14500) являются приблизительными и могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде.
*При использовании 14500 Li-ion аккумуляторов, фонарь автоматически понизит яркость после 5 минут работы в Максимальном режиме, таким образом, время работы в Максимальном режиме указано суммарно.

Выбор режима

Когда фонарь выключен, прижимайте кнопку каждую 1 секунду, чтобы выбрать режим в следующей последовательности: Минимальный → Средний → Максимальный → SOS.

Когда желаемый режим выбран, полностью (до щелчка) нажмите на кнопку, чтобы фонарь продолжал постоянно работать в этом режиме и снова нажмите на кнопку, чтобы выключить фонарь.

Фонарь не запоминает выбранный режим более чем через 1 секунду после того, как он был выключен. Каждый раз он будет включаться в Минимальном режиме.

Примечание: каждый раз, когда фонарь включается, он автоматически определяет тип элемента питания и настраивает режимы работы.

Защита от перегрева

При использовании аккумулятора 14500 Li-ion, фонарь автоматически переключит яркость до 130 люмен после 5 минут работы в Максимальном режиме во избежание перегрева.

Спецификация элементов питания

Тип	Размер	Номин. напряж.	Использование	
Аккумуляторы Fenix ARB-L14-800 (Li-ion)	14500	3,6 V	Рекомендуется	✓
Аккумуляторы (Ni-MH)	AA	1,2 V	Рекомендуется	✓
Щелочные батареи	AA	1,5 V	Штатно	✓
Литиевые батареи	AA	1,5 V	Штатно	✓
Аккумуляторы (Li-ion)	14500*	3,7 V	Штатно	✓
Аккумуляторы ($LiFePO_4$)	14500*	3,2 V	Штатно	✓

Предупреждение: *14500 Li-ion аккумуляторы разработаны для промышленного использования и должны быть использованы с осторожностью и бережно. Качественные аккумуляторы имеют схему защиты от переразряда, это уменьшает риск утечки или взрыва. Возможны случаи повреждения элементов или короткое замыкание.